

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2020980304000202


浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 确知知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

浙江正泰电器股份有限公司(生产者) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产者地址: 浙江省温州市乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 交流接触器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: 浙江正泰电器股份有限公司
生产企业地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰智能电器工业园区长江路2号

联系人: 陈文忠
电话: 1861620****
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人: 

自我声明时间: 2022-10-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章: 

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980304000202



产品系列、型号、规格:

CJX2-40**, CJX2-50**, CJX2-65**, NC1-40**, NC1-50**, NC1-65**, CJX2-40**N, CJX2-50**N, CJX2-65**N, NC1-40**N, NC1-50**N, NC1-65**N (**=触头种类和数量, 用数字 11,04,08 表示);详细参数见附件

联系人: 陈文忠
电话: 1861620****
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000202

产品系列、型号、规格(附件):

CJX2-40**, CJX2-50**, CJX2-65**, NC1-40**, NC1-50**, NC1-65**, CJX2-40**N, CJX2-50**N, CJX2-65**N, NC1-40**N, NC1-50**N, NC1-65**N (**=触头种类和数量, 用数字 11,04,08 表示);

Ui 690V/Uimp 8kV;Ue: AC220V/230V, AC380V/400V, AC660V/690V;
CJX2-40**, NC1-40**, CJX2-40**N, NC1-40**N;Ith: 60A;
AC-1:Ue/Ie 220V/230V/60A, 380V/400V/60A, 660V/690V/60A
AC-3:Ue/Ie 220V/230V/40A, 380V/400V/40A, 660V/690V/34A
AC-4:Ue/Ie 220V/230V/18.5A, 380V/400V/18.5A, 660V/690V/9A
CJX2-50**, NC1-50**, CJX2-50**N, NC1-50**N;Ith: 80A;
AC-1:Ue/Ie 220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/80A
AC-3:Ue/Ie 220V/230V/50A, 380V/400V/50A, 660V/690V/39A
AC-4:Ue/Ie 220V/230V/24A, 380V/400V/24A, 660V/690V/12A
CJX2-65**, NC1-65**, CJX2-65**N, NC1-65**N;Ith: 80A;
AC-1:Ue/Ie 220V/230V/80A, 380V/400V/80A, 660V/690V/80A
AC-3:Ue/Ie 220V/230V/55A, 380V/400V/55A, 660V/690V/42A
AC-4:Ue/Ie 220V/230V/28A, 380V/400V/28A, 660V/690V/14A
Ue:
AC24V, AC36V, AC42V, AC48V, AC110V, AC120V, AC127V, AC200V, AC208V, AC230V,
AC230V, AC240V, AC277V, AC380V, AC400V, AC415V, AC440V, AC460V, AC480V, AC50
0V,
AC525V, AC600V, AC660V (50Hz/60Hz/50/60Hz); AC220-240V, AC460-480V (50/60Hz);
DC24V,
DC36V, DC48V, DC54V, DC60V, DC110V, DC127V, DC220V;极数: 3P, 4P; IP10
辅助触头 (本例):
AC-15 Ue/Ie AC380V/400V/0.95A, DC-13 Ue/Ie DC220V/250V/0.15A,
Ui 690V; Ith: 10A; Uimp 8kV; 1NO1NC

型号解释:

联系人: 陈文忠
电话: 1861620****
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980304000202

产品系列、型号、规格(附件):

CJ X 2- 11 N
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

- (1) 交流接触器
- (2) 小型
- (3) 设计序号
- (4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示
- (5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
 - 11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头
 - 04 表示四常开主触头
 - 08 表示四常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)
- (6) 常闭: 省略不写 N: 表示可逆接触器

N C 1- 11 Z N
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

- (1) 交流接触器
- (2) 小型
- (3) 设计序号
- (4) 基本规格代号, 用 380V、AC-3 的额定工作电流数值表示
- (5) 触头种类和数量, 用数字表示: (可逆接触器表示的是单台产品的触头种类和数量)
 - 11 表示三常开主触头, 一常开和一常闭辅助触头
 - 04 表示四常开主触头
 - 08 表示四常开两常闭主触头 (可逆接触器无此触头种类)
- (6) 常闭: 省略不写 Z: 表示直流接触器
- (7) 常闭: 省略不写 N: 表示可逆接触器

联系人: 陈文忠
电话: 1861620****
电子邮箱: cwz@chint.com
指定签字人:

自我声明时间: 2022-10-25
自我声明地点: 浙江省温州市乐清市

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。